

FT-900M / FT-900P Kartlı Geçiş Cihazı Kullanım Kılavuzu

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Kategori | : Kartlı Geçiş Cihazları |
| Üretici | : İstanbul Yazılım ve Elektronik |
| Ürün Kodu | : FT-900M/ FT-900P |
| Ağırlık | : 45gr |
| Ebatlar | : 40(W)x85(H)x15(D) MM |
| Renk | : Siyah |



KULLANIM KILAVUZU

RÖLE SÜRESİNİ AYARLAMA :

"Tanıtma Kartı" nı okutunuz. "Silme Kartı" nı okuttuğunuz kadar röle süresi 1sn artıyor.

Ör: Silme Kartını 3 defa okuttuğunuz zaman röle süresi 3sn olmuş oluyor. En fazla röle süresi : ?)

CİHAZ İÇERİSİNDEKİ TÜM KARTLARI SİLME :

"Silme Kartı" + 3 defa "Tanıtma Kartı" okutulursa cihaz içindeki tüm kartlar silinir.

TANITMA VE SİLME KARTI AYARLAMA :

J11 soketine 2sn GND(-) sinyali verilirse Tanıtma ve Silme Kartı silinir. (Gnd sinyali verilirken 2sn sonra uzun bir biip sesi gelince GND' yi J11' den ayırın. Fazla bekletirseniz cihaz fabrika ayarlarına döner. Tüm kartlar silinir.)

Tanıtma ve Silme kartlarını tekrar tanıtmak için ilk okutulan kart "Tanıtma Kartı" sonraki okutulan "Silme Kartı" olur.

FABRİKA AYARLARINA DÖNME :

J11 soketine 5sn GND(-) sinyali verilirse cihaz içerisindeki tüm kartlar silinir. (J11'e Gnd sinyali verilirken 2sn de uzun bir biip sesi gelir. GND sinyalini kesmeyin tekrar uzun bir bip gelinceye kadar bekleyin.)

Buna Tanıtma Kartı ve Silme Kartı dahildir.

Tanıtma ve Silme kartlarını tekrar tanıtmak için ilk okutulan kart "Tanıtma Kartı" sonraki okutulan "Silme Kartı" olur.

- » Bilgisayar ile RS485 bağlantısıyla haberleşir
- » Bilgisayara bağlı olmadan da bağımsız olarak çalışabilir.
- » Online, Offline ve Standalone çalışabilme özelliklerine sahiptir.
- » SDK desteği sayesinde PDKS, Access, Yemekhane..vb yazılımlara hızlıca entegre edilebilir.
- » 10.000 Kart kapasitesi. (İsteğe bağlı olarak artırılabilir)
- » 44.000 Kayıt kapasitesi. (İsteğe bağlı olarak artırılabilir)
- » Dahili zil sistemi sayesinde günlük 100, haftalık 700 defa zil çalabilir.
- » Kontrollü kullanım.
- » Anti-Passback özelliği.
- » Zaman kısıtlaması.
- » Master kartlar ile ardışık kart tanıma ve silme özelliği.
- » Kullanıcılara günlük geçiş hakkı verebilme özelliği.
- » Üyelik başlangıç ve bitiş tarihlerini takip edebilme özelliği.
- » Yüksek kayıt kapasitelidir.
- » PDKS, Access Kontrol, Yemekhane Kontrol, Ziyaretçi Takip, Kapı Giriş, Turnike Geçiş ve Bariyer sistemlerinin tümünde kullanılabilir.

• Genel Özellikler

- Ürün Kodu : FT-900M/ FT-900P
- CPU : 32 bit ARM7
- CPU İşlem Hızı : 64 Mips
- Röle (Kapı Tetiği) Sayısı : 1
- Sensörler : Exit Butonu, Kapı Sensörü
- Kart Tipi : FT-900M 13,56MHz Mifare / FT-900P 125KHz Proximity
- Haberleşme Şekli : RS485 (opsiyonel)
- Ses : Buzzer
- Kullanıcı Sayısı : 15.000
- Log Sayısı : 44.000
- Time Zone : En az 3500 Access Grubu, Zaman Bölgesi, Zaman Kodu
- Çalışma Modu : Online, Offline, OnOffline, Standalone
- Kontrollü Kullanım : Kullanıcı bazında kontrollü kullanım özelliği mevcuttur
- Anti-Passback : Kullanıcı bazında Anti-Passback kullanım özelliği
- Zaman Kısıtlaması : Kullanıcı bazında zaman kısıtlaması özelliği
- Günlük Geçiş Hakkı : Kullanıcıya her gün için 255'e kadar günlük geçiş hakkı verilebilir
- Üyelik Takibi : Üyelik başlangıç ve bitiş zamanlarını takip edebilir.
Üyelik bitince geçişe izin vermez.

• Seri Arayüz

- Port : RS485
- Veri Transfer Hızı : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps

• Seri Sinyaller

- RS485 : TR+, TR-, GND

• PC Yazılımı

- Konfigürasyon Programı : Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Windows7
- SDK : Access Control, PDKS ve benzeri uygulamalara entegrasyon için

• Boy ve Ağırlık

- Boy : 40(W) x 85(H) x 15(D) mm
- Ağırlık : -

• Çalışma

- Çalışma Voltajı : 12V
- Güç Tüketimi : 120mA
- Sıcaklık : -40 / 85°C